



Job Site Radio

Radio Tanpa Kord 充电式收音机

DMR114

Premium radio with high quality sound

Radio Premium dengan bunyi berkualiti tinggi 优质声音的高品质收音机



18V Lithium-ion
18V锂离子



Teknologi Ekstrim Litium-ion
锂离子技术



12V Lithium-ion
12V锂离子



Teknologi Ekstrim Kompak
紧凑极限技术



PRODUCT
DETAILS
Models and specs
may vary by country

*Masa Penggunaan Berterusan
连续使用时间

**Continuous
Usage Time
with BL1850B**

17 hrs
(approx.)



* Continuous Usage Time/ Work Amount:
Actual performance may vary based on application.
Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar
mengikut keadaan penggunaan.
连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。

Equipped with equalizer for 7 selectable sound modes

7 pilihan mod bunyi yang dilengkapi
dengan equalizer

配备7种可选择声音模式的等化器



Powered by AC (via AC adapter) or DC (via 12Vmax, 14.4V, 18V Li-ion battery)

Berfungsi dengan penyesuaian kuasa AC atau DC (bateri Li-ion 12Vmax, 14.4V, 18V)
使用 AC 连接电源或充电式锂离子电池运行 (Li-ion 12Vmax, 14.4V, 18V)



High Quality Sound Radio

With midrange / treble speakers and woofer for deeper and richer sound

Speaker midrange / treble dan woofer menawarkan bunyi berkualiti tinggi
带有中音/高音扬声器和低音扬声器, 可提供更深更丰富的声音效果



equipped with Bluetooth class 2** to wirelessly play music from a mobile device **With a range of 10m (33ft); up to 30m (100ft) in good radio conditions

**Dilengkapi dengan Bluetooth Class 2 untuk menyambungkan alat mudah alih secara wayarles untuk memainkan muzik

**Dalam jarak 10m (33 kaki); dengan keadaan radio yang baik dapat bersambung dalam jarak 30m (100 kaki)

**配备蓝牙2类可无线连接您的移动装置以播放音乐

**范围为 10m (33英尺); 在良好的无线电讯条件下可达 30m (100ft)

7 Selectable sound modes

- Sound mode can be selected to suit the music genre
- MY EQ (my equalizer) mode enables to independently adjust treble, midrange and bass for a desired sound quality
- LED color indicates the selected sound mode

7 mod bunyi yang boleh dipilih

• Mod bunyi boleh dipilih agar sesuai dengan genre muzik

• Mod MY EQ (My Equalizer) dapat menyesuaikan treble, midrange dan bass untuk kualiti muzik yang diinginkan

• Warna LED menunjukkan mod bunyi yang dipilih

7 种可选声音模式

• 可根据音乐类型选择适合的声音模式

• MY EQ模式可独立调节高音、中音与低音以获得所要求的音乐品质

• LED颜色指示出所选取的声音模式

Equalizer	LED
FLAT	White
JAZZ	Blue
ROCK	Red
CLASSIC	Brown
POP	Pink
NEWS	Yellow
MY EQ	Green



USB output port

- allows for charging a mobile device
- Type A USB socket for DC5V / 2.4A USB output

Port output USB

• untuk pengecasan alat mudah alih

• soket USB jenis A untuk output USB DC5V / 2.4A

USB插孔

• 可用于USB装置充电

• 用于DC5V / 2.4A USB输出的A型USB插座



Carry handle with built in FM antenna

- Swivels 90 degrees
- Features soft grip

Pemegang dengan antenna FM dibina dalam

• Berpusing 90 darjah

• Mempunyai cengkaman lembut

内置FM天线的手柄

• 旋转90度

• 柔软握柄

Dust and shower-proof construction: IP65

For use in outdoor applications or harsh environments

Memenuhi standard IP65 dengan kalis debu dan tahan titisan air sesuai digunakan di tempat kerja luar, sukan atau hiburan

符合IP65标准具有防尘和耐防水滴适用于户外工作场所, 运动或娱乐



AUX-IN jack

used as a stereo speaker by connecting to external audio source with a commercial connecting cable

Soket input audio AUX IN digunakan sebagai speaker stereo dengan bersambung dengan sumber audio luaran seperti pemain MP3 atau CD

AUX IN音源输入孔

收音机正面有一个3.5毫米音源输入插孔, 可透过此介面输入MP3或CD播放机等外部设备的音源



Dual Power Sources

Runs on AC adapter or Makita rechargeable Li-ion batteries

Sumber Kuasa Ganda

Berfungsi dengan penyusai AC atau bateri lithium-ion yang boleh dicas semula

双电源

使用 AC 适配器或充电式锂离子电池运行



AC adapter jack



BL1016 / BL1021B / BL1041B

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DMR114

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Frequency Band

Jalur Frekuensi 频道

FM: 87.5 - 108MHz | AM: 522 - 1,710kHz

Speaker Size

Saiz Speaker 扬声器尺寸

Sides: Ø63.5mm x2 | Bottom: Ø101.6mm

Max Output

Keluaran Maksima 最大输出

18V: 5W x2 +25W | 12Vmax: 5W x2 +10W

Bluetooth

Bluetooth 蓝牙

Version 5.0

Dimensions (L x W x H)

Dimensi 体积

268x164x295mm (10-1/2"x6-1/2"x11-5/8")

Net Weight

Berat Bersih 净重

4.9 - 5.6kg (10.8 - 12.3lbs.)

Continuous Usage Time (approx.)

Masa Penggunaan Berterusan 连续使用时间

17 hrs with BL1850B | 8 hrs with BL1021B

18V 12Vmax

Standard Equipment Aksesori standard 标准附件
AC Adaptor

Available Option Pilihan 选项
Without Charger & Battery

Like us on Facebook
MAKITA MALAYSIA

* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Imej yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。注: 规格可能因销往国家之不同而异。重量与尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考。如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd. Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

HQ & Service Centre
总部与服务展示中心

Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor.
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448
03-8022 1443 (Service)

Johor (Johor Bahru) Service Centre
柔佛 (新山) 服务与展示中心

No.12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya,
81100 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

Sarawak (Kuching) Service Centre
砂拉越 (古晋) 服务与展示中心

Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-496 800 | Fax: 082-496 900

Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre
沙巴 (亚庇) 服务与展示中心

Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279

12 MONTHS WARRANTY
Waranti 12 bulan • 12 个月保修期



www.makita.my
makita@makita.my